




Artikelmerkmale


- Wandlerkern ist bequem teilbar
- hervorragend für nachträglichen Einbau, da der Primärstromkreis nicht unterbrochen werden muss
- einfache und sichere Anbringung an Stromschiene – hörbare Verrastung des Stromwandlers
- gut fixierbar durch einige Klemmschrauben

Technische Daten	
Rundleiter	Ø 9 mm
Bauform	Schienenumbaustromwandler, Kabelumbaustromwandler
Sekundäranschluss	Schraubanschluss
Berührungsschutz	ja
Nennstrom	100, 125, 150, 200, 250 A
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

Maßzeichnungen und Ansichten



Maßzeichnung 1



Maßzeichnung 2



Drehdeckel



Auf



Rückseite

Ausführungen						
Ausgang	Kl.	Nennstrom A				
		100	125	150	200	250
1 A	0.5	–	–	–	0.5 VA 70142-8004-0005	0.5 VA 70142-8005-0005
	1	–	0.4 VA 70142-8002-0004	0.5 VA 70142-8003-0005	–	–
5 A	0.5	–	–	–	–	1.25 VA 70142-8005-0013
	1	–	–	1.25 VA 70142-8003-0013	1.25 VA 70142-8004-0013	–
333 mV	0.5	–	–	–	70142-8004-0333	70142-8005-0333
	1	70142-8001-0333	70142-8002-0333	70142-8003-0333	–	–

Anwendungsbedingungen	
Normative Standards	IEC 61869 Teil 1 + 2
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom	I _{th} = 60 x I _{pr} / 1 s
Thermischer Nenndauerstrom	I _{cth} = 1
Bemessungsisolationspegel	0,72/3/-kV
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Isolationsklasse	E / F / H

Umgebungsbedingungen	
Einbauort	Verwendung im Innenbereich
Umgebungstemperatur	-10°C ... +55°C
relative Luftfeuchtigkeit	5% .. 85%, keine Kondensation
Höhe	bis 2000 m
Schutzklasse (Sekundärklemmen)	IP20
Bemerkung	Nur für isolierten Leiter geeignet

Sekundärkabel		
Sekundärstrom	Durchmesser	Länge
1 A	0,5 mm	3 m
5 A	1,5 mm	0,5 m
333 mV	0,5 mm	3 m